

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM (SMT3000RMI2UNC)

APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 2700 watt - 3000 VA - Ethernet, RS-232, USB - conectores de saída: 9 - 2U - preto - com APC UPS Network Management Card - para P/N: AR3105W, AR3140G, AR3155W, AR3305W, AR3340G, AR3355W, AR4038IX432, NBWL0356A



Ficha Técnica

| | |
|---------------------------|--|
| Descrição do produto | APC Smart-UPS 3000VA LCD RM - UPS - 2700 watt - 3000 VA - com APC UPS Network Management Card |
| Tipo de dispositivo | UPS - montável em bastidor |
| Tamanho de prateleira | 2U |
| Peso | 44.19 kg |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Voltagem de saída | AC 230 V \pm 5% |
| Capacidade de Alimentação | 2700 watt / 3000 VA |
| Conectores de Entrada | 1 |
| Conectores de saída | 8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação |
| Bateria | Ácido de chumbo |
| Duração (Até) | 3.2 min carga total |
| Rede | Ethernet, RS-232, USB |
| Acessórios incluídos | Trilhos de montagem do suporte, sonda de temperatura |
| Cor | Preto |
| Dimensões (LxPxA) | 48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
| Embalado com | APC UPS Network Management Card |
| Projetado para | P/N: AR2200, AR2280, AR2487G, AR3100TAA, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3107SP, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3300SP, AR3300W, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3340G, AR3340W, AR3350SP, AR3350W, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR4038IX432, NBPD0180, NBWL0356A |

Ficha Técnica Detalhada

Geral

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tipo de dispositivo | UPS - montável em bastidor |
| Altura (unidades de bastidor) | 2U |
| Cor | Preto |
| Embalado com | APC UPS Network Management Card |

Expansão / conectividade

| | |
|--------------------|--|
| Interfaces | 1 x gestão (RS-232) - RJ-45 1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos Gestão (Ethernet) - RJ-45 |
| Slots de Expansão: | 1 (total) / 0 (livres) x SmartSlot |

Garantia do fabricante

| | |
|-------------------|--|
| Serviço e suporte | Garantia limitada - 3 anos Garantia limitada - baterias - 2 anos |
|-------------------|--|

Diversos

| | |
|-----------------------------|---|
| Acessórios incluídos | Trilhos de montagem do suporte, sonda de temperatura |
| Cabos incluídos | Cabo em série - externo Cabo USB - externo Cabo de alimentação - externo |
| Kit de montagem em bastidor | Incluído |
| Recursos | Alarme audível, monitor LCD, Regulador de Tensão Automático, indicadores de LED, função de arranque a frio, teste automático, notificação de falha antecipativa, baterias substituíveis, medidor de energia |
| Padrões de Conformidade | GS, VDE, IEC 62040-2, IRAM, RoHS, WEEE, REACH, EN 62040-2, EAC, RCM, IEC 62040-1, EN 62040-1 |

Rede

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Interface de Gerenciamento Remoto | Ethernet, RS-232, USB |
|-----------------------------------|-----------------------|

Parâmetros ambientais

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Temperatura de Funcionamento Mínima | 0 °C |
| Temperatura de Funcionamento Máxima | 40 °C |
| Limite de Humidade em Funcionamento | 0 - 95% |
| Emissão sonora | 55 dBA |

Software / Requisitos do sistema

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Software incluído | APC PowerChute Business Edition |
|-------------------|---------------------------------|

Dispositivo de energia

| | |
|---|--|
| Tecnologia UPS | Linha interativa |
| Voltagem de entrada | AC 230 V |
| Alcance da voltagem de entrada (ajustável) | AC 151 - 302 V |
| Provided de frequência | 47 - 63 Hz |
| Frequência necessária | 50/60 Hz ± 3Hz |
| Conectores de Entrada | 1 |
| Detalhes dos conectores de saída de energia | 8 x power IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19 de alimentação |
| Voltagem de saída | AC 230 V ± 5% - 47 - 63 Hz |
| Capacidade de Alimentação | 2700 watt / 3000 VA |
| Forma de onda em saída | Sinusóide |
| Supressão de pico de energia | Sim |
| Avaliação da Energia de Tensão | 320 joules |
| Proteção do circuito | Disjuntor |

Bateria

| | |
|-------------------------|--|
| Tecnologia | Ácido de chumbo |
| Tempo de execução (até) | 3.2 min a carga completa 11.5 min a meia carga |
| Tempo de recarga | 3 horas |
| Tempo de Transferência | 4 ms |
| Recursos | Sem manutenção, selado, à prova de vazamentos |

Dimensões e peso

| | |
|--------------|---------|
| Largura | 48 cm |
| Profundidade | 68.3 cm |
| Altura | 8.6 cm |

Peso 44.19 kg

Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa 60 cm

Profundidade da remessa 98 cm

Altura da remessa 25.4 cm

Peso de remessa 51.59 kg

Informação de compatibilidade

Projetado para

P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF001, ACF002, ACF003, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF201BLK, ACF202BLK, ACF400, ACF402, ACF600, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR201, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3810, AR3812, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X429, AR4038X431, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, NBPD0180, NBRK0201, NBRK0320, NBRK0320E, NBRK0551, NBWL0355, NBWL0356A

* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verifiquem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.