

## APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC (SMT3000RMI2UC)

APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - UPS (montável em bastidor) - AC 230 V - 2700 watt - 3000 VA - 1 fase - RS-232, USB - conectores de saída: 12 - 2U - preto - APC Take-Back - com APC SmartConnect - para P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP



A APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC oferece uma solução fiável e eficiente para proteger o seu equipamento crítico contra perturbações de energia. Esta UPS montável em bastidor incorpora funcionalidades como a Regulação Automática da Tensão (AVR), que corrige pequenas flutuações de energia sem mudar para a energia da bateria, prolongando assim a vida útil da bateria. Com uma capacidade de energia de 3000 VA e um conjunto abrangente de funcionalidades de gestão de energia, incluindo um ecrã LCD, alarmes sonoros e capacidades de gestão remota, garante que os seus sistemas permanecem operacionais durante as interrupções e flutuações. A inclusão de baterias hot-swap minimiza o tempo de inatividade, permitindo a substituição da bateria sem desligar o equipamento ligado. Concebido para ser versátil, inclui um kit de montagem em bastidor, o que o torna uma escolha ideal para ambientes autónomos e montados em bastidor. Quer esteja a proteger servidores, equipamento de rede ou outros dispositivos críticos, a APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC proporciona a proteção de que necessita para manter as suas operações a funcionar sem problemas.

## Argumentos para a Venda

A tecnologia UPS interactiva de linha com saída de onda sinusoidal assegura uma alimentação estável  
Baterias de chumbo-ácido, à prova de fugas e sem manutenção, com um tempo de recarga de 3 horas  
Múltiplas opções de conectividade com interfaces RS-232 e USB  
Ecrã LCD e alarmes sonoros para uma monitorização fácil  
Classificação de energia de sobretensão de 365 Joules para uma proteção melhorada

## Argumentos para a Venda (Descrição Detalhada)

### Proteção de energia eficiente

A APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC foi concebida com tecnologia de UPS interactiva em linha e uma forma de onda de saída de UPS sinusoidal, assegurando uma proteção de energia fiável e estabilidade para os dispositivos ligados durante as flutuações de energia.

### Gestão avançada da bateria

Inclui baterias de chumbo-ácido à prova de fugas, sem manutenção e seladas, oferecendo uma solução segura e fiável. Com um tempo de recarga de 3 horas e um tempo de funcionamento de até 3,2 minutos a plena carga, garante que o seu equipamento permanece operacional durante breves falhas de energia.

### Opções de conectividade abrangentes

Equipada com vários conectores de entrada e saída, incluindo alimentação IEC 60320 C13, C19 e jumper IEC, juntamente com interfaces de gestão através de RS-232 e USB, esta UPS proporciona uma conectividade versátil para uma vasta gama de dispositivos.

### Monitorização e controlo inteligentes

O ecrã LCD e os alarmes sonoros mantêm-no informado do estado da UPS e de quaisquer problemas, enquanto as capacidades de gestão remota permitem uma fácil monitorização e gestão do sistema UPS.

### Proteção ambiental melhorada

Com uma classificação de energia de sobretensão de 365 Joules e funcionalidades de supressão de sobretensão, a APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC protege o equipamento eletrónico sensível contra picos e sobretensões de energia.

## Ficha Técnica

Descrição do produto	APC Smart-UPS SMT3000RMI2UC - UPS - 2700 watt - 3000 VA - com APC SmartConnect
Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Tamanho de prateleira	2U
Peso	44.28 kg
Fiação de Entrada	1 fase
Voltagem de entrada	AC 230 V
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5%
Capacidade de Alimentação	2700 watt / 3000 VA
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação, alimentação BS 1363, power CEE 7/7
Conectores de saída	8 x power IEC 60320 C13   3 x cabo de arranque IEC   1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Bateria	Ácido de chumbo
Qtd Baterias	1
Duração (Até)	3.2 min carga total
Rede	RS-232, USB
Cor	Preto

Tipo de preço	APC Take-Back
Dimensões (LxPxA)	48 cm x 68.3 cm x 8.6 cm
Embalado com	APC SmartConnect
Projetado para	P/N: AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3140G, AR3340G, AR3357X674, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024IX431, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4038IX432, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A

## Ficha Técnica Detalhada

### Geral

Tipo de dispositivo	UPS - montável em bastidor
Altura (unidades de bastidor)	2U
Cor	Preto
Embalado com	APC SmartConnect

### Expansão / conectividade

Interfaces	1 x gestão (RS-232) - RJ-45 †, 1 x gestão (USB)
Slots de Expansão:	1 (total) / 1 (livres) x SmartSlot

### Diversos

Cabos incluídos	Cabo em série - externo †, Cabo USB - externo
Kit de montagem em bastidor	Incluído
Recursos	Função de arranque a frio, medidor de energia, monitor LCD, teste automático, Regulador de Tensão Automático, baterias substituíveis, notificação de falha antecipativa, alarme audível, desligamento de emergência
Padrões de Conformidade	UL 1449, CSA, UL 1778, FCC Part 15 A
Tipo de preço	APC Take-Back

### Rede

Interface de Gerenciamento Remoto	RS-232, USB
-----------------------------------	-------------

### Parâmetros ambientais

Temperatura de Funcionamento Mínima	0 °C
Temperatura de Funcionamento Máxima	40 °C
Limite de Humidade em Funcionamento	0 - 95%
Emissão sonora	55 dBA

### Software / Requisitos do sistema

Software incluído	APC PowerChute Business Edition
-------------------	---------------------------------

### Dispositivo de energia

Tecnologia UPS	Linha interativa
Voltagem de entrada	AC 230 V
Alcance da voltagem de entrada	AC 160 - 286 V
Alcance da voltagem de entrada (ajustável)	AC 151 - 302 V
Provided de frequência	50/60 Hz ± 3Hz
Fiação de Entrada	1 fase
Frequência necessária	50/60 Hz ± 3Hz
Conectores de Entrada	1 x IEC 60320 C20 de alimentação, alimentação BS 1363, power CEE 7/7

Detalhes dos conectores de saída de energia	8 x power IEC 60320 C13   3 x cabo de arranque IEC   1 x IEC 60320 C19 de alimentação
Voltagem de saída	AC 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Capacidade de Alimentação	2700 watt / 3000 VA
Forma de onda em saída	Sinusóide
Supressão de pico de energia	Sim
Avaliação da Energia de Tensão	365 joules
Proteção do circuito	Disjuntor

## Bateria

Quantidade	1
Tecnologia	Ácido de chumbo
Tempo de execução (até)	3.2 min a carga completa   11.5 min a meia carga
Tempo de recarga	3 horas
Tempo de Transferência	6 ms
Recursos	À prova de vazamentos, sem manutenção, selado

## Dimensões e peso

Largura	48 cm
Profundidade	68.3 cm
Altura	8.6 cm
Peso	44.28 kg

## Garantia do fabricante

Serviço e suporte	Garantia limitada - substituir ou reparar - 3 anos   Garantia limitada - bateria - 2 anos
-------------------	---

## Dimensões e peso (transporte)

Largura da remessa	60 cm
Profundidade da remessa	98 cm
Altura da remessa	25.4 cm
Peso de remessa	51.7 kg

## Informação de compatibilidade

Projetado para	P/N: ACCS1000, ACCS1001, ACCS1002, ACCS1003, ACCS1004, ACCS1005, ACCS1006, ACCS1007, ACDC1015, ACDC1016, ACDC1017, ACDC1019, ACDC1020, ACDC1021, ACDC2513, ACF002, ACF101BLK, ACF102BLK, ACF400, AP5017, AP5602, AP5606, AP5607, AP5616, AP92200, AP9290, AR202, AR203A, AR204A, AR2101, AR2102BLK, AR2144BLK, AR2145BLK, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR2900, AR2901, AR3000, AR3003, AR3003SP, AR3006, AR3006SP, AR3100, AR3100G, AR3100SP, AR3100SP1, AR3100SP2, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3101, AR3103, AR3103SP, AR3104, AR3104SP1, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3106, AR3106SP, AR3107, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140, AR3140G, AR3140W, AR3150, AR3150SP, AR3150SP1, AR3150SP2, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3200, AR3300, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, AR4018, AR4018A, AR4018I, AR4018IA, AR4018IX429, AR4018IX431, AR4018IX432, AR4018SP, AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4018X429, AR4018X431, AR4018X432, AR4024, AR4024A, AR4024I, AR4024IA, AR4024IX429, AR4024IX431, AR4024IX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431, AR4024SPX432, AR4024X429, AR4024X431, AR4024X432, AR4038, AR4038A, AR4038I, AR4038IA, AR4038IX429, AR4038IX431, AR4038IX432, AR4038X432, AR7007, AR7050, AR7057, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, NBWL0356A
----------------	--

\* A TD SYNEX não é responsável por possíveis erros na documentação dos produtos. O momento relevante para a determinação do preço de venda efectivo será o da data da confirmação da encomenda. Caso, entre o momento da confirmação da encomenda e o momento da entrega dos produtos ao cliente se verificarem alterações na paridade Euro versus moeda do fabricante, a TD SYNEX PORTUGAL, poderá alterar o preço, informando previamente o cliente. Consulte o seu comercial para obter informações adicionais. Todas as referências ou encomendas que exceda os 40 kg de peso terá uma data de entrega prevista de 48 horas.